



MODELO	LINCE11
DESCRIPCION	GABINETE SIRENA 30W LINCE11 COMPATIBLE CON SIRENA PAM-SRE30W INCLUYE ESPACIO PARA TAMPER SECOLARM

Características Funcionales:

- Diseñada para instalar en exterior de la vivienda.
- La bocina de 30 W (No incluida) se atornilla a una tapa interior y después esta tapa se fija al gabinete con ayuda de tornillos tipo Phillips.
- Cuenta con preparación para instalar dos Switch Tamper (incluidos), uno para alertar cuando se abra la tapa y el otro alarmará cuando se retire el gabinete del muro.
- La tapa cierra con un par de tornillos tipo Phillips (incluidos).
- Cuenta con perforaciones para pasar el cableado al exterior del gabinete.

Características Físicas:

- **Pintura:** Beige Electroestática.
- **Aplicación:** Exterior.
- **Materia:** Acero calibre 26.
- **Unidades Rack:** N/A.
- **Peso:** 0.97 Kg.
- **Dimensiones exteriores:** 203 X 244 X 155 mm (Ancho x Alto x Profundidad).

Equipo Compatible:

- SR581L. Sirena de dos tonos 30 Watts.
- SS073. Switch Tamper para Circuitos Abiertos

Recomendaciones:

- Se recomienda que el lado de la rejilla apunte hacia abajo para evitar la acumulación de partículas.
- Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado.
- Periódicamente revise que la tornillería este correctamente ajustada.
- Programe un plan de mantenimiento para eliminar exceso de polvo y suciedad en el equipo.

*Los colores de los productos pueden cambiar para mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje. Fabricamos gabinetes a la medida de sus necesidades.

