



## PM-PIR070

El PM-PIR070 es el más pequeño y elegante sensor PIR de tipo cortina digital con un patrón de uso avanzado y tecnología de detección de movimiento real. Una vez que se reciba la señal de movimiento la compara y analiza para hacer caso omiso de los ruidos extraños con el fin de eliminar las falsas alarmas.

- Protección horizontal o vertical.
- Sensor cableado
- Carcasa de plástico ABS
- Led indicador



### Especificaciones

Altura máx. de montaje	3.6 metros
Alimentación	12 VDC
Corriente	12.5 mA
Distancia de detección	6 metros
Salida de alarma	NC
Temperatura de operación	-20°C ~ 60°C

### Incluye

- 1 sensor
- Manual de instalación

### Diagrama

